

Ruuvikaapelikenkä

## KU 2



### KU 2

#### Ruuvikaapelikenkä

Tuotenumero: 07612001

Mitat: 80 x 65 x 40 mm

Ruuvikaapelikenkä, yleismalli, alumiini- ja kuparijohtimille, koosta KU 250 alkaen myös suojatulle lattakuparille

**Ruuvikaapelikenkä 12 70-300mm<sup>2</sup>, 50-240se, 50-185sm, 35-70re, 35-50re**

## Tekniset tiedot

### Sähköiset ominaisuudet

Iskunkestävä:	ei
Liitäntä 1: Liitostyyppi:	Ruuvit
Liitäntä 1: Sopii Cu -johtimille:	1
Liitäntä 1: Soveltuu Al -johtimille:	1
Liitäntä 1: Liitettävän johtimen poikkileikkaus, yksijohdin (min):	35 mm <sup>2</sup>
Liitäntä 1: Liitettävän johtimen poikkileikkaus, yksi johdin (max.):	240 mm <sup>2</sup>
Liitäntä 1: Liitettävän johtimen poikkileikkaus, monisäikeinen (min):	10 mm <sup>2</sup>
Liitäntä 1: Liitettävän johtimen poikkileikkaus, monisäikeinen (maks.):	185 mm <sup>2</sup>

### Mitat

Leveys:	80 mm
Pituus:	65 mm
Korkeus:	40 mm

### Materiaalin ominaisuudet

Teollisuuslaatu:	ei
------------------	----

### Mekaaniset ominaisuudet

Liitäntä 1: Kiristysmomentti:	22 Nm
-------------------------------	-------